

Считыватель Exzotron ERF 0.2



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Корпус изготовлен из прочного пластика и снабжён кармашком для фиксации карты в контакте со считывателем. Что очень удобно для идентификации водителя и других случаев, требующих длительного контакта магнитной карты со считывателем ERF-02.

Используются карты стандарта EM-Marine с рабочей частотой 125кГц и преобразования кода считанной карты в код DallasTouchMemory или Wiegand26.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая частота:	125Khz
Работа с картами:	EMMarine
Дальность чтения:	3-6см
Световая индикация:	Мигает красный светодиод при считывании карты
Подсветка:	Постоянно горит красный
свет*(опционально)	
Напряжение питания:	10-30В постоянного тока
Потребление тока:	50mA (max)
Рабочая температура:	-40C до +50C
Выходной интерфейс:	DallasTouchMemory
Максимальная длина линии от считывателя до контроллера:	-в режиме DS1990A, не более 15м

РАБОТА СЧИТЫВАТЕЛЯ

При внесении в поле действия считывателя карты происходит передача его идентификационного номера на считыватель. Полученный код преобразуется в код, имитирующий

ключ Dallas Touch Memory или сигнал стандарта Wiegand26, который поступает на выход. При считывании номера карточки и передаче его кода на 3 сек загорается дополнительная индикация.

СХЕМА РАСПИНОВКИ СЧИТЫВАТЕЛЯ ERF-02



Желтый – «+»
Белый – «-»
Зеленый - 1
Wire

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Считыватель ERF-02

1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на считыватель ERF-02 один год. Основания для прекращения гарантийных обязательств:

- нарушение настоящей Инструкции;
- наличие механических повреждений;
- наличие следов воздействия агрессивных веществ;
- наличие следов неквалифицированного вмешательства в схему считывателя

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности считывателя, возникшие по вине Изготовителя, или заменяет неисправные узлы и блоки. Ремонт производится в мастерской Изготовителя.